

Gigaset A540 CAT

Mobilteil exklusiv für Router mit DECT CAT-iq 2.0 für den IP-basierten Anschluss

Besonders empfohlen für:

- Speedport W724v,W723v, u.a. der Telekom
- HomeBox 2 von o2 – Telefonica
- TP-Link VR200v
- weitere Router mit integriertem CAT-iq 2.0
für schnurlose Telefone

An Gigaset-/ DECT-Basisstationen nur Grundfunktionen (DECT / GAP)

- o Beleuchtetes kontrastreiches Grafik-Display
- o Hervorragende Audio-/Freisprech-Qualität (HD Voice)
- o Preisgekröntes elegantes Design
- o Lange Sprech- und Standby-Zeiten:
 - Sprechzeit bis zu 18 Stunden
 - Standby-Zeit bis zu 250 Stunden



CAT-iq 2.0 Funktionsumfang

- o Breitband-Audio: Brillante Sprach-/Audioqualität (HD Voice)
- o Rufnummernübertragung: Rufnummer bzw. Name wird im Display angezeigt (CLIP/CNIP)
- o Anruflisten: Anruflisten der Basis anzeigen. Aus Anruflisten der Basis wählen
- o Zentrales Telefonbuch: Telefonbuch der Basis (Router) am Mobilteil nutzen.
- o Basis-Anmeldung ohne PIN: Einfache Anmeldung des Mobilteils am verwendeten Router
- o Multiline: Mehrere Gespräche gleichzeitig führen
- o Intern telefonieren

Audio Qualität

- o HD-Voice (erfüllt die Audio-Anforderungen von CAT-iq 2.0)
- o Freisprechen in brillanter Qualität, mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- o Einstellbare Lautstärke in 5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An-/Aus-Funktion über *-Taste

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Lokales Telefonbuch für bis zu 100 Namen / Nummern
 - nur an DECT- / GAP-Basisstationen
 - bei CAT-iq Zugriff auf zentrales Telefonbuch im Router
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 10 verschiedenen Nummern
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Zusätzlich blinkt die Hörer -Taste
- o Klingeltöne einstellbar:
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- o Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Gigaset

Wherever you go.

Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anrufliste der letzten 25 Anrufe, mit Rufnummer (CLIP) und Zeit (Anzeige abhängig vom verwendeten Router)
 - alle Anrufe
 - verpasste Anrufe
 - abgehende Rufe
 - angenommene Anrufe
- Direktruf aus der Liste der verpassten Anrufe möglich

Display

- Großes kontrastreiches Grafik-Display: 34 x 32 mm (H x B), 1,8" / 46 mm (Diagonale), 96 x 64 Pixel
- Weiß beleuchtet
- Sehr gute Lesbarkeit mit schwarzer Schrift
- Display-Anzeige im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs
 - Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über Symbole, Menütexpte und Displaytasten

Tastatur

- Hochwertige Tastatur mit in metal dome-Technologie
- Große Tasten für einfache Bedienung
- Beleuchtete Tastatur (Farbe amber)
- Sichere Bedienung durch Einzeltasten und 4-Wege Navigationstaste
- Beleuchtete "Abheben-/Freisprechtaste" (grüne LED)
- Separate Nachrichtentaste (rote LED)
- Tastenschutz über #-Taste einstellbar
- Klingelton ein/aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Weitere Funktionen

- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z.B. Anrufweiserschaltung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Anrufbeantworter

- Zugang zu einem Netzwerk-Anrufbeantworter (providerabhängig)

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen

ECO DECT

- Das Mobilteil unterstützt ECO DECT, abhängig vom verwendeten Router
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltnetzteile

Technische Daten

Konfiguration

- Besonders empfohlen für
 - Speedport W724v, W723v, u.a. der Telekom
 - HomeBox 2 von o2 – Telefonica
 - TP-Link VR200v
 - weitere Router mit integriertem CAT-iq 2.0 für schnurlose Telefone
- An Gigaset-/ DECT-Basisstationen nur Grundfunktionen (DECT / GAP)

Schnittstellen:

- DECT / GAP / CAT-iq 2.0

Mobilteil

- Standby: bis zu 250 Std.
- Sprechzeit: bis zu 18 Std.
- Akku: 2 x AAA (NiMH), 750 mAh
- Ladezeit: bis zu 4 Std.
- Reichweite:
 - im Gebäuden: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- Abmessungen: 155 x 50 x 28mm (L x B x T)
- Gewicht: ca. 105g (incl. Akkus)

Ladeschale

- Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- Abmessungen: 75 x 69 x 35mm (L x B x T)
- Gewicht: ca. 32g
- Ladeschale geeignet für Wandmontage

Gigaset

Wherever you go.

Lieferumfang

- 1 Mobilteil Gigaset A540 CAT
- 1 Ladeschale mit Steckernetzgerät
- 2 AAA-Akkus (NiMH), 750 mAh
- 1 Akku-Deckel
- 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- Anthrazit / Schwarz

Datenblatt-Version

- 06.03.2015